



# Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары.

## ZXP399 main controller DMX/RDM

Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары. – 90–264 V – 50–60 Hz – Защита пальцев – CE mark – Black –

Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары для прокладки проводов предназначены для использования вместе с нашими светильниками для архитектурного освещения и освещения фасадов ( UniFlood C, M и G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString и UniBar).; Средства управления DMX включают главный контроллер, автономный контроллер, вспомогательные контроллеры, усилитель DMX и устройство адресации DMX.; Главный контроллер: промышленный компьютер, способный контролировать до 6000 наборов светильников DMX.; Автономный контроллер: подходит для средних объектов с количеством наборов светильников, не превышающим 700.; Аксессуары для прокладки проводов включают направляющие и соединительные кабели с разъемами IP67 (штекер и розетка) и концевыми заглушками.; Устройство адресации: портативное устройство, способное за несколько минут прописать адреса для всех светильников DMX на объекте.; Усилитель DMX: компактный маломощный повторитель сигналов с разъемом IP65, способный усиливать сигналы DMX на расстояние до 100 метров.


### Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Маркировка CE	CE mark	Входное напряжение	90–264 V
Цвет аксессуара	Black	Входная частота	50–60 Hz

## Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары.

Механические компоненты и корпус		Название продукта для заказа	
Общая длина	482 mm	ZXP399 main controller DMX/RDM	
Общая ширина	361 mm	EAN/UPC — продукт	8719514946866
Общая высота	177 mm	Код заказа	911401756622
Размеры (высота x ширина x глубина)	177 x 361 x 482 mm (7 x 14.2 x 19 in)	Нумератор — количество на упаковку	1
Соответствие требованиям и область применения		Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]	Материал (SAP)	911401756622
Данные об изделии		Вес нетто (шт.) SAP	11,649 kg
Полный код продукта	871951494686600		

### Чертеж размеров



ZXP399 main controller DMX/RDM

